

# Wi-Fi 印表機設置

1、打開光碟裡“Tools”資料夾里“PrinterUtility”文件，打開 PrinterUtility.exe 軟體，按步驟設置列印機， 如圖：



“1”選擇 USB 介面

“2”點擊“列印”測試印表機是否正常

“3”通過以上設置並測試印表機正常后，再點擊“高級”選項會彈出相應的高級視窗

2、點擊「高級」彈出視窗。 如圖：



3、點擊“網絡設置”，按步驟設置網路資訊。如下圖：

The screenshot shows a 'Net Settings' window with the following sections and fields:

- 網路設置 (Network Settings):**
  - IP位址 (IP Address): 192 . 168 . 123 . 100 (marked with a red '1') [設置]
  - 子網路遮罩 (Subnet Mask): 255 . 255 . 255 . 0 (marked with a red '2') [設置]
  - 預設閘道 (Default Gateway): 192 . 168 . 123 . 1 (marked with a red '3') [設置]
  - 同時設置以上三項 (Apply all three settings above)
- WiFi設置 (WiFi Settings):**
  - SSID (marked with a red '4'): Printer001
  - WiFi密碼 (marked with a red '5'): 12345678
  - 加密類型 (marked with a red '6'): WPA2\_AES\_PSK
  - WIFI設置以上內容 (Apply all content above)
  - WIFI CMD: [Dropdown menu]
  - CMD Set
- Buttons:**
  - 全部設置 (marked with a red '7') [Highlighted]
  - 返回 (Return)

“1” 印表機 IP 位址設置

“2” 子掩網遮罩設定

“3” 印表機預設閘道設置

“4” WIFI SSID 位址設置 **注：SSID 位址是您需要連結的無線路由器名稱**  
例：如當前的路由器（SSID）位址為：Pinter001，則在“SSID”項輸入此 SSID 位址。

“5”WIFI 密碼設置 **注：無線路由器所設置的保護密碼**  
例：如當前的WIFI（路由器）密碼為：123456789，則在“WIFI 密碼”輸入此路由器密碼。

“6”WIFI SSID 加密類型設置**注：無線路由器的加密類型**  
例：如當前的路由器（SSID）加密類型為：WPA\_TKIP\_AES\_PSK，則在“SSID 加密類型” 選取此選項。

“7”填好前面信息，點擊設置後，印表機會“嘀”響一下，然後把印表機重啟一下。